Shihlin AC İnverterler ile Analog Girişten İleri-Geri Yön Sürme

Uygulamada 0-5VDC **ileri yön,** 5-10VDC **geri yön** sürme adımları anlatılmaktadır.

02-21 (P.39): 60Hz (3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-61 (P.141): 1 (3-5 terminali akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı (+) veya eksi (-) yüzde(%)
02-20 (P.17): 1 (3-5 terminali sinyal seçimi)
02-27 (P.196): % 100 (3-5 terminali minimum akım / voltaj giriş değerine karşılık gelen yüzde (%)
02-28 (P.197): % 100 (3-5 terminali maksimum akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen yüzde (%)
02-25 (P.198): 0.0 V (3-5 terminali sinyal seçimi
02-26 (P.199): 10V (3-5 terminali maksimum akım / voltaj giriş değeri
00-16 (P.79): 2, 4, 7 (Çalışma Komut Kaynağı)

Not: 00-16 parametresi Çalışma Komut Kaynağı tablosundan Frekans Komut kaynağı olarak Analog giriş olan modlardan biri seçilmelidir.

