

Shihlin Sürücülerde DC Frenleme (Duruşta)

Sürücülerde Duruş esnasında DC Akım ile DC Frenleme gerçekleştirilebilir. Motor Stop komutu aldığı anda çıkış frekansı ayarlanacak frekansın **10-00 (P10)** altına düştüğünde, ayarlanan voltaj değeri **10-02 (P12)** yüzdesi ile ayarlanan süre **10-01 (P11)** kadar DC Akım uygulayarak motorun duruşuna yardımcı olunabilir. Böylelikle DC bir akım ile motor sabit miktarda hızla mil frenlenecektir.

Group	Parameter Number	Name	Setting Range	Default
10-00	P.10	DC brake operating frequency	0 ~ 120.00Hz	3.00Hz
10-01	P.11	DC brake operating time	0 ~ 60.0s	0.5s
10-02	P.12	DC brake operating voltage	0 ~ 30.0%: 7.5K and below	4.0%
			0 ~ 30.0%: 11K ~ 22K	2.0%

